

Име. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Данные питающей сети	
Шинопровод распределительный пункт	Аппарат на вводе, тип, I _{ном} , А, расцепитель, А
	Обозначение, тип, напряжение P _{уст} , кВт, I _{рас} , А
Аппарат отход. линии	Тип, I _{ном} , А, расцепитель или плавкая вставка, А
Марка и сечение проводника	Обозначение участка сети, длина, м Обозначение трубы на плане по стандарту, длина, м
Пусковой аппарат	Обозначение, тип, I _{ном} , А Расцепитель, установка теплового реле, А
Марка и сечение проводника	Обозначение участка сети, длина, м Обозначение трубы на плане по стандарту, длина, м
	Усл. обозначения
	Номер по плану
	Тип
	P _у , кВт
	Ток, А
	ΔU, %
Электроприемник	Наименование механизма

ШРАО IP 31		ВВГнг 5х6 мм, ² L=15м	
ЩРН-183-1 36 УХЛ3		от яч. №7 РУ-0,4 кВ РТП 2х1000кВА в осях В-Г/2-5	
P _у = 6,18 кВт		QF1 32А	
P _р = 6,18 кВт		BA47-29	
I _р = 10,43 А		0,1с	
L1, L2, L3	N	PE	
QF1 25А	QF2 25А	QF3 16А	QF4 25А
BA47-29	BA47-29	BA47-29	BA47-29
0,1с	0,1с	0,1с	0,1с
Гр1- ВВГнг-5х2,5 -L=57м	Гр2- ВВГнг-5х2,5 -L=37м	Гр3- ВВГнг-5х2,5 -L=38м	Гр4- ВВГнг-5х2,5 -L=133м
короб ПВХ по стене и потолкам	короб ПВХ по стене, ПВХ труба за подв. потолком	короб ПВХ по стене, ПВХ труба за подв. потолком	короб ПВХ по стене, ПВХ труба за подв. потолком
Щит авар. освещения торгового зала продуктов	Щит авар. освещения служебных помещений 1-го этажа	Щит авар. освещения служебных помещений 2-го этажа	Щит авар. освещения торгового зала 1-го эт., входных групп
			Щит авар. освещения ресторана

ШРАО' IP 31		ВВГнг 5х6 мм, ² L=16м	
ЩРН-183-1 36 УХЛ3		от яч. №1 РУ-0,4 кВ РТП 2х630кВА в осях В-Г/30-33	
P _у = 6,2 кВт		QF1 32А	
P _р = 6,2 кВт		BA47-29	
I _р = 10,47 А		0,1с	
L1, L2, L3	N	PE	
QF1 25А	QF2 16А	QF3 16А	QF4 25А
BA47-29	BA47-29	BA47-29	BA47-29
0,1с	0,1с	0,1с	0,1с
Гр1- ВВГнг-5х2,5 -L=58м	Гр2- ВВГнг-5х2,5 -L=28м	Гр3- ВВГнг-5х2,5 -L=30м	Гр4- ВВГнг-5х2,5 -L=48м
короб ПВХ по стене и потолкам	короб ПВХ по стене и потолкам	короб ПВХ по стене и потолкам	короб ПВХ по стене и потолкам
Щит авар. освещения торгового зала промтоваров	Щит авар. освещения складских помещений 1-го этажа	Щит авар. освещения зала фрулкорты, венткамеры	Щит авар. освещения торгового зала 1-го эт., входных групп
			Щит авар. освещения ресторана

						20 - п.2.10 - 01 - ЭО			
						Универсальный рынок в г. Рязани в районе посёлка Борки			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Внутреннее электроосвещение	Стадия	Лист	Листов
ГИП	Евстигнеев				09.10		Р	13	
Провер.	Молотков				09.10				
Разраб.	Гришин				09.10	Однолинейные расчётные схемы ШРАО, ШРАО'	ООО "Промгражданпроект-2" г.Рязань 2010 г.		
Н.контр.	Гончарова				09.10				